

HEREINSPAZIERT –
SMART, WETTERFEST
& VIELSEITIG

Klingeltaster

HmIP-DBB

Mit dem Homematic IP Klingeltaster kann eine individuelle Klingelbenachrichtigung per Homematic IP Kombisignalgeber oder wahlweise auch per Amazon Alexa oder Google Assistant wiedergegeben werden. Darüber hinaus kann der Klingeltaster zum Schalten von Beleuchtung eingesetzt werden. Dank des witterungsfesten Gehäuses kann der robuste Klingeltaster draußen neben der Eingangstür montiert werden.



homematic ^{IP}
Smart wohnen. einfach komfortabel

ERGÄNZUNG ZUR SMARTEN ZUTRITTSSTEUERUNG

Der kompakte Homematic IP Klingeltaster ist eine weitere Ergänzung des Homematic IP Smart Homes im Bereich Zutrittssteuerung. Er kann einfach in der Nähe der Haustür montiert werden und in Verbindung mit einem Sound-Ausgabegerät (z. B. dem Homematic IP Kombisignalgeber) nach Betätigung des Tasters einen Türgang wiedergeben.

Durch die mitgelieferten Beschriftungsetiketten kann der Klingeltaster individuell beschriftet werden, z. B. mit dem Namen oder einer anderen Funktion des Tasters.

Die akustische Rückmeldung bei Betätigung des Tasters ist über die Homematic IP App aktivier- bzw. deaktivierbar.



SMART INTEGRIERTE KLINGEL

Neben der Verwendung als Klingel kann der Klingeltaster auch als Funk-Taster zum Schalten von Leuchten genutzt werden. Hierzu muss lediglich eine Geräteverknüpfung mit der ins Homematic IP System eingebundenen Leuchte hergestellt werden.

VIELSEITIG KOMBINIERBAR

Der Klingeltaster kann einfach mit dem Homematic IP Kombisignalgeber kombiniert werden. Über den integrierten Lautsprecher und den LED-Leuchtring des Kombisignalgebers kann das Klingeln an der Tür signalisiert werden.

Nach Betätigung des Klingeltasters kann z. B. durch die Integration einer Kamera nachgeschaut werden, wer vor der Tür steht und anschließend die Tür bequem mit dem Homematic IP Türschlossantrieb über die App geöffnet werden.

Wird der Homematic IP Klingeltaster betätigt, kann die Wiedergabe eines individuellen Sounds über Amazon Alexa oder Google Assistant ausgelöst werden.

EINFACHE MONTAGE OHNE VERKABELUNG

Mit der beiliegenden Montageplatte kann der Klingeltaster flexibel an jeder beliebigen Wand befestigt werden. Dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb lässt sich der Klingeltaster einfach mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln montieren und ist sofort einsatzbereit, ohne auf Klingelleitungen Rücksicht nehmen zu müssen.

Durch das witterungsfeste und spritzwassergeschützte Gehäuse ist der Klingeltaster im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an einen Homematic IP Access Point oder eine Zentrale.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	1 Jahr (typ.)
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C
Abmessungen	72 x 25 x 36 mm
Gewicht	41 g (inkl. Batterie)
Funk-Frequenzband	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	210 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	150657A0
EAN-Code	4047976506576
Kurzbezeichnung	HmIP-DBB
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	108,6 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Klingeltaster
Montagematerial
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
Beschriftungsetiketten
Bedienungsanleitung