

SEGNALI
PERSONALIZZATI
NELLA TUA CASA
SMART

Segnalatore acustico combinato

HmIP-MP3P

Informazioni sempre disponibili nella tua casa smart: il segnalatore acustico combinato Homematic IP offre innumerevoli possibilità di adattamento di segnali acustici e ottici, per segnalare gli stati ed eventi più disparati nel sistema Smart Home.



homematic ^{IP}
Smart living, semplicemente confortevole

SEGNALI ACUSTICI E OTTICI PERSONALIZZABILI

Grazie a 20 segnalazioni vocali con voce maschile o femminile e a 12 tonalità di segnale, è possibile personalizzare i messaggi acustici. Le segnalazioni vocali sono disponibili nelle lingue tedesco, inglese, francese, olandese, italiano e spagnolo.

Per l'emissione di segnali visivi, oltre al bianco, l'anello luminoso a LED integrato può essere impostato anche su blu, verde, turchese, rosso, viola e giallo, per potersi adattare con la massima flessibilità a scenari di utilizzo diversi.



MONTAGGIO PRATICO E FACILE

A seconda delle esigenze, il segnalatore acustico Homematic IP può essere utilizzato come apparecchio verticale o a parete. Viene fornito con il materiale di fissaggio necessario e questo garantisce un'installazione semplice e rapida.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione (batteria)	3 x 1,5 V LR14/Baby/C
Tensione di alimentazione (alimentatore)	5 VDC
Corrente assorbita	1 A max.
Consumo di corrente a riposo (stand-by)	90 µA
Durata batterie	2 anni (tip.)
Potenza d'uscita (max.)	2,1 W 8 Ohm
Formati file supportati	MP3 (CBR, VBR, ABR)
Bit rate MP3 supportati	32-320 kbit/s
	Formattate in FAT32
Schede di memoria supportate	Scheda di memoria microSD-/microSDHC
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (L x A x P)	144 x 145 x 36 mm
Peso	518,2 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Max. potenza di trasmissione radio	10 dBm
Categoria ricevitore	SRD categoria 2
Portata radio tipica in campo libero	380 m
Duty Cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h
Schede di memoria supportate	Scheda di memoria microSD-/microSDHC formattata per file system FAT32

VERSATILITÀ D'IMPIEGO NELLA TUA CASA SMART

Il segnalatore acustico combinato può essere utilizzato come campanello della porta e, grazie ai suoi altoparlanti e all'anello luminoso a LED integrato, è in grado di segnalare una pluralità di condizioni all'interno del sistema Smart Home.

Messaggi di sistema generali:

- ✓ Livello della batteria

Eventi rilevanti per la sicurezza:

- ✓ Allarmi
- ✓ Segnalazioni di movimento
- ✓ Segnalazioni di accesso (ad es. chiusura e apertura automatica delle porte)
- ✓ Attivazione protezione esterna
- ✓ Attivazione protezione completa

Segnalazioni accesso:

- ✓ Segnale di benvenuto e arrivederci

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VARIABILE

Il segnalatore acustico combinato offre opzioni flessibili per la tensione di alimentazione che lo rendono perfetto per i luoghi d'impiego più diversi. A seconda delle situazioni locali, gli utenti possono decidere se alimentare l'apparecchio con batterie o con un alimentatore a spina. Ciò garantisce la funzionalità dell'apparecchio in qualsiasi condizione.

Per il funzionamento è richiesto il collegamento a un Homematic IP Access Point o a una centralina

DATI PRODOTTO

Codice articolo	152348A0
Codice EAN	4047976523481
Sigla	HmlP-MP3P
Unità di imballaggio	18
Dimensioni imballaggio	187 x 184 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	770,4 g

FORNITURA

Segnalatore acustico combinato Homematic IP
Scheda microSD inserita con file di emissione predefiniti
Materiale di montaggio (viti e tasselli)
Batterie
Istruzioni per l'uso