

# Rilevatore di Movimento in telaio da 55mm – interno

Cod. articolo: 156242A0 | Cod. articolo: 159903A0



## Caratteristiche del prodotto

- Grazie a un sensore crepuscolare integrato riconosce in modo affidabile i movimenti e la luminosità negli ambienti
- Due tasti per comandare altri dispositivi Homematic IP consentono, per esempio, di accendere/spegnere i punti luce oppure di attivare/disattivare la modalità Eco
- Campo di rilevamento ottimale con un raggio di azione fino a 12 m e un angolo di copertura di 110°
- Se utilizzato nell'impianto Homematic IP Sistema di sicurezza, per l'alimentazione di tensione è necessario installare il dispositivo Homematic IP Alimentatore per interruttori di altri marchi (HmlP-BPS-2)
- Pratico montaggio con strisce adesive o viti fornite
- Si integra facilmente nelle serie di interruttori già presenti sul posto con telai da 55 mm delle seguenti marche: Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp e ELSO
- Per il funzionamento è necessario il collegamento a un dispositivo Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis

## Dati tecnici

Tensione di alimentazione	2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V
Corrente assorbita	50 mA max.
Durata batterie	4 anni (tip.)
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (L x A x P)	Senza telaio: 55 x 55 x 20 mm Con telaio: 86 x 86 x 21,5 mm
Peso	90 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	150 m
Raggio di azione	6 m
Angolo di copertura orizzontale	110°
Angolo di copertura verticale	30°

## Dati prodotto

Variante	Bianco	Antracite
Codice articolo	156242A0	159903A0
Codice EAN	4047976562428	4047976599035
Sigla	HmlP-SMI55-2	HmlP-SMI55-A
Unità di imballaggio	90	90
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Peso, imballaggio compreso	191,7 g	191,7 g

## Fornitura

Homematic IP Rilevatore di Movimento in telaio da 55 mm – interno

Telaio intercambiabile

Piastra di montaggio

Materiale di montaggio (viti, tasselli e strisce adesive)

2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V

Istruzioni per l'uso