

CONEXIÓN
INTELIGENTE Y
MEDICIÓN DEL
FLUJO DE ENERGÍA

Cable conmutador-medidor – externo

HmIP-PSMCO

Conectar o desconectar los dispositivos vinculados en cualquier momento y desde cualquier lugar: El cable conmutador-medidor de Homematic IP es apto para exteriores y se puede controlar mediante el mando a distancia, el control de voz o la app de Homematic IP. Además, es capaz de medir tanto el consumo como la alimentación de energía.



EL ASISTENTE INTELIGENTE PARA LA VIDA DIARIA

Conmuta casi todos los electrodomésticos convencionales como se desee, a través de pulsadores o mandos a distancia Homematic IP, por control de voz o con el smartphone, tanto desde casa como fuera de ella. Por ejemplo, en el exterior pueden conectarse escenarios de iluminación, decoraciones navideñas o dispositivos de jardín, como bombas de estanque o dispositivos de riego. Los controles ofrecen otros usos adicionales, como la carga de bicicletas eléctricas y de otros dispositivos con batería. De este modo se regulan los dispositivos para el día a día y puede, por ejemplo, conectar y desconectar cuando se desee -o automáticamente en función de la salida y puesta de sol.



¿Tiene iluminación exterior en el jardín?

¡No hay problema!

Con la app se pueden programar fácilmente perfiles de tiempo individuales



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Consumo	máx. 10 A
Potencia absorbida en reposo	200 mW
Potencia de ruptura máx.	2,3 kW
Precisión (potencia)	Rango de medición: de 0 a 2,3 kW Resolución: 0,01 W Precisión: 1 % ± 0,03 W
Clase de carga	Carga óhmica, $\cos\phi \geq 0,95$
Tipo de protección	IP44
Temperatura ambiente	De -20 a +40 °C
Dimensiones (A x H x P)	175,2 x 46,2 x 45,4 mm (sin clavija, acoplamiento enchufable y cable)
Peso	851g
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	210 m

CONSUMO DE ENERGÍA CONTROLADO

Con la función de medición no se malgasta energía ya que la app permite tener controlados los consumos y costes de los electrodomésticos conectados. Esta identifica rápidamente los «devoradores de energía» del hogar y conecta los dispositivos solo cuando se utilizan.

Gracias a su gran precisión, el cable conmutador-medidor se puede integrar de forma flexible en programaciones individuales para conectar o desconectar automáticamente los dispositivos cuando tengan un consumo alto o bajo.

FACILÍSIMO

¡Para montarlo solo tiene que colocarlo en un enchufe estándar, y ya está! El cable conmutador-medidor se puede instalar en cualquier enchufe del interior o el exterior de la casa. Como es apto para exteriores, el dispositivo se puede instalar sin problemas en cualquier lugar del jardín.

«ALEXA, APAGA LA BOMBA DEL ESTANQUE»

El cable conmutador-medidor se puede controlar cómodamente desde el sofá, por control de voz, a través de Amazon Alexa o Google Assistant.

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LA SEÑAL

Opcionalmente se puede ampliar el alcance de la señal de radio. Encontrará más información en Homematic IP Manual de usuario.

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	160775A0
Código EAN	4047976607754
Nombre abreviado	HmIP-PSMCO
Unidad de embalaje	12
Medidas del embalaje	185 x 280 x 97 mm
Peso incl. embalaje	1161 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Cable conmutador-medidor – externo
Instrucciones de uso