

Pulsador de pared, 6 botones, 230 V

HmIP-WRC6-230, HmIP-WRC6-230-A

El pulsador de pared de 6 botones, 230 V Homematic IP dispone de seis botones y puede instalarse de forma flexible en el sistema Homematic IP para controlar dispositivos y funciones. Los botones permiten controlar cómodamente dispositivos o funciones del sistema de hogar inteligente: por ejemplo, encender o apagar fuentes de luz, activar o desactivar el modo eco o subir o bajar persianas.



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 - +40 °C
Peso	110 g
Consumo	6 A (máx.)
Potencia de ruptura máx.	1380 W
Potencia absorbida en reposo	0,65 W
Carga mínima para la conexión cruzada o alterna	1 W
Relé	1 contactos NA
Tipo de cable y sección conducto rígido	Cable rígido, 0,75-2,5 mm ²
Tipo de cable y sección conducto flexible	Cable flexible (con y sin puntera), 0,75-2,5 mm ²
Instalación	En cajas de conmutación (cajas de dispositivo) según DIN 49073-1, En cajas de conmutación de la marca Legrand, tipo Batibox
Alcance típ. en campo abierto	120 m
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz

DESTACADOS

- Fácil integración en las series de interruptores con marcos de 55
- Seis botones para el control manual de dispositivos o funciones del sistema
- Control de varios dispositivos y funciones con solo pulsar un botón
- Seis botones con ledes multicolores para numerosas funciones
- Campo de rotulación intercambiable

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Calefacción y climatización, Luz y sombra, Seguridad y alarma, Acceso, Meteorología y medioambiente

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Pulsador de pared, 6 botones, 230 V
 2 tornillos (3,2 x 15 mm)
 2 tornillos (3,2 x 25 mm)
 1 módulo de montaje
 1 marco
 Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Color	Blanco	antracita
Número de artículo	162015A0	162028A0
Código EAN	4047976620159	4047976620289
Nombre abreviado	HmIP-WRC6-230	HmIP-WRC6-230-A
Unidad de embalaje	60	60
Medidas del embalaje	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Peso incl. embalaje	244,6 g	244,6 g

LA FUNCIÓN CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN

Los botones permiten controlar cómodamente dispositivos o funciones del sistema de hogar inteligente: por ejemplo, encender o apagar fuentes de luz, activar o desactivar el modo eco o subir o bajar persianas.

BOTONES ILUMINADOS

Junto a cada botón hay un led de estado integrado que puede encenderse, parpadear o emitir pulsos en siete colores distintos. A través de los ledes, se pueden identificar diferentes estados del sistema, por ejemplo, el modo de protección actual, las luces encendidas o las ventanas abiertas.

PERSONALIZABLE

El pulsador de pared dispone de un campo de rotulación reemplazable para identificar los pulsadores con las funciones deseadas. Y cuando se realicen cambios, se puede modificar la rotulación en todo momento. Si necesita plantillas de rotulación, vaya al área de descarga de www.homematic-ip.com.

MONTAJE E INSTALACIÓN SENCILLOS

El montaje se realiza sin herramientas gracias a las terminales de resorte integradas. La alimentación eléctrica se realiza mediante conectores enchufables adecuados, lo que permite un cableado eficaz.

INTEGRACIÓN SENCILLA EN EL DISEÑO EXISTENTE

Gracias al formato de 55 mm, es posible montar el dispositivo con el marco suministrado, así como integrarlo en las series de interruptores existentes de los principales fabricantes. Aquí encontrará una lista de compatibilidad independiente con las series de interruptores más comunes: [Vista general de series de interruptores](#)