

Vergleich zwischen der Homematic Zentrale CCU2 und der neuen Smart Home Zentrale CCU3

Vergleichskriterium	Zentrale CCU2	Zentrale CCU3
Produktbild		
Kurzbezeichnung	HM-Cen-O-TW-x-x-2	HmIP-CCU3
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m	400 m
Abmessungen (B x H x T)	116 x 150 x 34 mm	119 x 136 x 35 mm
Gewicht	165 g	190 g
Prozessor	Single Core ARM9 Prozessor 32 Bit-Architektur	4-Kern ARM Prozessor 64 Bit-Architektur
Speicher	256 MB Flash-Speicher	8 GB Flash-Speicher
Datenspeicherung	opt. Speicherkarte (austauschbar)	Speicherkarte fest eingebaut und zwei USB-Ports als Speicher- erweiterung
Bedien- und Konfigurationsoberfläche	WebUI Benutzeroberfläche (browserbasiert) oder über verschiedene Partnerlösungen	WebUI Benutzeroberfläche (browserbasiert) oder über verschiedene Partnerlösungen
Fernzugriff (per App)	per VPN oder verschiedene Partnerlösungen	per VPN oder verschiedene Partnerlösungen
Lizenz für mediola AIO Creator NEO enthalten	nein	✓
Unterstützt Homematic Funk-Geräte	✓	✓
Unterstützt Homematic IP Funk-Geräte	✓	✓
Unterstützt Homematic Wired	✓	✓
Unterstützt Homematic IP Wired	nein	✓
Kompatibel mit OSRAM LIGHTIFY WLAN-Gateway	✓	✓
Kompatibel mit Philips HUE Bridge (ab 2.0)	✓	✓
CCU2 Back-up einspielen möglich	✓	✓