

Détecteur de mouvement pour cadre de 55 mm – intérieur

Réf. : 156242A0 | Réf. : 159903A0



Disponible en blanc et en anthracite

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Courant absorbé	50 mA maxi.
Durée de vie des piles	4 ans (typ.)
Type de protection	IP20
Température ambiante	5 à 35 °C
Dimensions (l x H x P)	Sans cadre : 55 x 55 x 20 mm Avec cadre : 86 x 86 x 21,5 mm
Poids	90 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	150 m
Distance de détection	12 m
Angle de détection, à l'horizontale	110°
Angle de détection, à la verticale	30°

Caractéristiques du produit

- Détecte efficacement les mouvements et la luminosité ambiante grâce à un capteur crépusculaire intégré
- Deux touches destinées à la commande d'autres appareils Homematic IP permettent par exemple d'allumer et d'éteindre des sources d'éclairage, ou d'activer et de désactiver le mode éco
- Zone de couverture optimale avec une portée allant jusqu'à 12 m et un angle de détection de 110°
- Pour une intégration dans la solution de sécurité Homematic IP, établir l'alimentation électrique via le bloc d'alimentation Homematic IP pour les interrupteurs de marque (HmIP-BPS-2)
- Montage flexible grâce aux bandes adhésives ou aux vis incluses
- Intégration aisée dans les séries d'interrupteurs existantes des fabricants suivants (cadres de 55 mm) : Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp et ELSO
- Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à un Homematic IP Access Point grâce à l'application pour smartphone et un Cloud Service gratuits.

Données logistiques

Version	Blanc	anthracite
Référence	156242A0	159903A0
Code EAN	4047976562428	4047976599035
Désignation synthétique	HmIP-SMI55	HmIP-SMI55-A
Unité de conditionnement	90	90
Dimensions emballé	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Poids total	191,7 g	191,7 g

Contenu de la livraison

Homematic IP Détecteur de mouvement pour cadre de 55 mm – intérieur

Cadre interchangeable

Plaque de montage

Matériel de montage (vis, chevilles et bandes adhésives)

Piles 1,5 V LR03/Micro/AAA (x 2)

Mode d'emploi