

ACCOGLIENZA PERFETTA
CON IL CAMPANELLO IN-
TELLIGENTE, RESISTENTE
ALLE INTEMPERIE E
VERSATILE

Pulsante del campanello

HmlIP-DBB

Il pulsante per campanello Homematic IP può essere utilizzato per riprodurre una notifica individuale tramite il segnalatore acustico combinato Homematic IP oppure, a scelta, anche con Amazon Alexa o Google Assistant. Il pulsante per campanello può essere utilizzato anche per accendere l'illuminazione. Grazie all'alloggiamento resistente alle intemperie, il robusto pulsante per campanello può essere installato all'esterno accanto alla porta d'ingresso.



INTEGRAZIONE PER IL CONTROLLO INTELLIGENTE DEGLI ACCESSI

Il compatto pulsante per campanello Homematic IP è un'ulteriore integrazione della casa smart Homematic IP per il controllo degli accessi. Può essere facilmente installato vicino alla porta d'ingresso e, in combinazione con un dispositivo di emissione sonora (ad esempio il segnalatore acustico combinato Homematic IP), emette un segnale acustico quando viene premuto il pulsante.

Il pulsante per campanello può essere personalizzato utilizzando le etichette in dotazione, ad esempio con indicazione di un nominativo o di una funzione del pulsante.

Il segnale acustico abbinato alla pressione del pulsante può essere attivato o disattivato tramite la app Homematic IP.



CAMPANELLO SMART INTEGRATO

Oltre alla funzione di avvisatore acustico, il pulsante per campanello può essere utilizzato anche come telecomando per l'accensione delle luci. È sufficiente stabilire un collegamento del dispositivo con l'illuminazione integrata nel sistema Homematic IP.

Per il funzionamento è necessario il collegamento a un Homematic IP Access Point o una centralina.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	1,5 V LR03/Micro/AAA
Durata batterie	1 anno (tip.)
Grado di protezione	IP43
Temperatura ambiente	tra -20 e +50 °C
Dimensioni	72 x 25 x 36 mm
Peso	41 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	210 m

COMBINAZIONI VERSATILI

Il pulsante per campanello può essere facilmente combinato con il segnalatore acustico combinato Homematic IP. La pressione del campanello alla porta può essere segnalata tramite l'altoparlante integrato e l'anello luminoso a LED del dispositivo di segnalazione combinato.

Integrando una telecamera nel sistema, quando viene premuto il pulsante del campanello è possibile ad esempio controllare chi si trova alla porta e poi aprirla comodamente con l'attuatore della serratura Homematic IP tramite app.

Inoltre è possibile abbinare un suono personalizzato al pulsante del campanello Homematic IP tramite Amazon Alexa o Google Assistant.

FACILE MONTAGGIO SENZA CABLAGGI

Mediante la piastra di montaggio in dotazione il pulsante per campanello può essere fissato in modo flessibile a qualsiasi parete. Grazie alla comunicazione radio e al funzionamento a batteria, il pulsante per campanello è facile da installare con le viti e i tasselli in dotazione ed è immediatamente pronto per l'uso, senza dovere provvedere al cablaggio del campanello.

L'alloggiamento resistente alle intemperie e agli spruzzi d'acqua consente di installare il pulsante per campanello sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione.

DATI PRODOTTO

Codice articolo	150657A0
Codice EAN	4047976506576
Sigla	HmIP-DBB
Unità di imballaggio	144
Dimensioni imballaggio	122 x 93 x 36 mm
Peso, imballaggio compreso	108,6 g

FORNITURA

Pulsante per campanello Homematic IP
Materiale di montaggio
Batteria LR03/micro/AAA da 1,5 V
Etichette
Istruzioni per l'uso